



Ligne de produits Baseline

## KeyPad Plus Jeweller

Clavier sans fil avec touches tactiles permettant l'authentification par Pass, Tag et codes



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

UL®  
LISTED

ANSI/SIA  
CP-01-2019

### Autorisation sans contact

- Prise en charge des dispositifs d'accès Ajax Pass et Tag
- Technologie DESFire® pour une autorisation rapide et sécurisée des utilisateurs
- Un seul Tag ou Pass peut gérer 13 systèmes de sécurité
- Protection contre la copie des cartes d'accès Pass et des badges Tag

### Renforcement de la sécurité sur site

- Codes de contrainte pour simuler le désarmement du système et envoyer une alarme silencieuse à une société de sécurité
- Bouton de panique intégré
- Possibilité de mettre en sourdine l'alarme incendie interconnectée à l'aide du bouton de fonction
- Auto-réveil en cas de Temporisation au désarmement<sup>1</sup>

### Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage pour signaler le démontage du clavier
- Authentification du clavier contre l'usurpation des données
- Détection d'une perte de communication entre le clavier et la centrale
- Protection contre l'accès au système par des dispositifs tiers

### Codes d'accès

- Codes clavier, codes utilisateurs, codes pour les utilisateurs non enregistrés et codes GIR
- Gestion des codes et des droits d'accès à distance
- Protection contre les tentatives de pirater le code

### Technologie de communication Jeweller

- Jusqu'à 1 700 m (5 500 ft) de communication sans fil avec une centrale ou un prolongateur de portée dans un espace ouvert
- Chiffrement des données
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif

### Installation simple

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont mutuellement compatibles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2)          PD 6662:2017          SIA CP-01          UL985, UL1023, UL2610          ULC S545, ULC S304</p>	<p><b>Compatibilité</b></p> <p><b>Centrales</b>          Hub (4G) Jeweller          Hub Plus Jeweller          Hub 2 (2G) Jeweller          Hub 2 (4G) Jeweller          Hub 2 Plus Jeweller          Hub BP Jeweller          Hub Hybrid (2G)          Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Prolongateurs de portée du signal radio</b>          tous les prolongateurs de portée du signal radio Ajax</p>	<p><b>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</b></p> <p><b>Technologie de communication Jeweller</b></p> <p><b>Bandes de fréquences</b>          866,0–866,5 MHz          868,0–868,6 MHz          868,7–869,2 MHz          905,0–926,5 MHz          915,85–926,5 MHz          921,0–922,0 MHz          Dépend de la région de vente</p> <p><b>Portée de communication</b>          jusqu'à 1 700 m          jusqu'à 5 550 ft          Dans un espace ouvert</p>	<p><b>Caractéristiques</b></p> <p><b>Accès sans contact</b>          jusqu'à 200 cartes et badges</p> <p><b>Codes d'accès</b>          jusqu'à 200 codes d'accès personnels<sup>2</sup>          pour les utilisateurs du système Ajax          jusqu'à 99 codes d'accès<sup>2</sup>          pour les utilisateurs non enregistrés          1 code clavier</p> <p><b>Code de contrainte</b>          jusqu'à 200 codes de contrainte personnels          1 code de contrainte du clavier</p> <p><b>Bouton de fonction</b>          fonctionne comme un bouton de panique ou met en sourdine l'alarme incendie interconnectée          Auto-réveil en cas de Temporisation au désarmement<sup>1</sup></p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batterie</b>          4 × batterie AA (FR6)          (préinstallées)</p> <p><b>Durée de vie de la batterie</b>          jusqu'à 3,5 ans</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b>          de –10°C à +40°C          de 14°F à 104°F</p> <p><b>Humidité admissible</b>          jusqu'à 75 %</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b>          blanc, noir</p> <p><b>Dimensions</b>          165 × 113 × 20 mm          6,5" × 4,45" × 0,79"</p> <p><b>Poids</b>          267 g          9,42 oz</p> <p><b>Bouton anti-sabotage</b></p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>KeyPad Plus Jeweller          4 × batterie AA/FR6          (préinstallées)          Panneau de montage          SmartBracket          Kit d'installation          Guide de démarrage rapide</p>

<sup>1</sup> La fonction Auto-réveil en cas de Temporisation au désarmement est prise en charge par KeyPad Plus Jeweller avec la version 5.60.7.0 du firmware ou une version ultérieure et les centrales avec l'OS Malevich 2.19 ou une version ultérieure.

<sup>2</sup> Le nombre de codes pris en charge par le KeyPad Plus Jeweller dépend du modèle de centrale.